Comfort-Line Funkschalt-Set 2x IP44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Außenbereich.

IP 44 | 433,92 MHz | INCLUSIVE BATTERY

Artikelnummer	1507030
EAN	4007123643547

BESCHREIBUNG

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Batterien	1	**Funkreichweite**	25 m
Batterie Bauart	CR 2032	**Max. Strombelastbarkeit**	4,35 A
Batterie Technologie	Lithium	**Schutzart (IP)**	IP44
Funkfrequenz	433 MHz	**Farbe**	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	**Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)**	8,5 cm x 5,1 cm x 13,5 cm
VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	0,38 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,21 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	5,5 cm x 14 cm x 17,7 cm

LIEFERUMFANG

Comfort-Line Funkschalt-Set 2x IP44, 1 x Handsender, 1 x Batterie Typ CR2032 (3 V)