



FUNK-GONG MIT TASTER UND STANDF. ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082660112

4006341732002

M5 (DC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 110 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer

0082660112

EAN-Nummer

4006341732002

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien

58

B1 - Anzahl Batterien

1

B1 - Elektrochem. System

Lithium-Cobalt-Oxid

B1 - enthalten

Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g]

40 g

B1 - IEC-Bezeichnung

ICR18650

B1 - Kapazität

1.500 mAh

B1 - Lithiumbatterie

1

B1 - Lithiumgewicht [mg]

12.000 mg

B1 - Nennspannung

3,7 V

B1 - Typ_Oxaion

ICR18650

B1 - wiederaufladbar	Ja
B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	8
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	8 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LRV08
B2 - Nennspannung	12 V
B2 - Typ_Oxaion	8LR932
B2 - weitere Bezeichnung	A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650 / 1 * LRV08
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	ICR18650_A /
Breite netto mm	56 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	162 g
Höhe / Tiefe netto mm	22,5 mm
Länge netto mm	92 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	116 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk

Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Durch den praktischen Standfuß können Sie den Gong bei Bedarf auch in einen anderen Raum mitnehmen.

Der Orchestra Funk Tür-Gong ist mit einem 1500mAh Lithium Akku ausgestattet, dadurch ist kein ständiger Batteriewechsel notwendig.

Der Funk Klingeltaster ist mit einer Sendekontrolle ausgestattet und es sind eine Reihe individueller Einstellungen, wie 5 verschiedene Lautstärken, 5 unterschiedlichen Benachrichtigungsmodi sowie 58 unterschiedlichen Melodien, möglich.

Die Lautstärke lässt sich bei diesem Funk Gong von REV von 0 dB bis 110 dB einstellen.


Sie können aus den Benachrichtigungsmodi, Melodie - Blitzlicht - Vibration, Melodie - Vibration, Melodie - Blitzlicht, nur Musik sowie nur Vibration auswählen.

Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten